

F-127-4

保護抵抗 (3個入)



4962772490464

このたびはホーザン F-127-4 保護抵抗をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細



仕様

抵抗値	1M Ω
サイズ	$\phi 6.5 \times 53\text{mm}$
入数	3個
適合電線	VSFあるいはKIV 1.25mm ²

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …死亡、重傷をとともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠注意

- ・電線の芯線が表面に露出しないよう、絶縁カバーより内側に収めてください。
- ・アース線は必ずアースしてください。

準備するもの

- 電線 VSFあるいはKIV1.25mm²
- ワイヤーストリッパー (HOZAN・P-970等)
- 圧着工具 (HOZAN・P-743)

取り付け方法

- 1 保護抵抗の取付位置を決めます。
保護抵抗が挿入されていることが視認しやすい位置を選択してください。
- 2 取付位置の電線をカットし、被覆を5～6mmストリップします。
- 3 カシメ部にストリップした電線を挿入します。
- 4 圧着工具の1.25用ダイスを使用し、圧着します。
- 5 2～3の手順で、もう一方のカシメ部とカットした電線を圧着します。
- 6 電線を軽く引っ張り、固定されていることを確認してください。



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30～12:00、13:00～17:00】