

HOZAN

F-153

リストストラップ



仕 様

コード全長	3.0m
コード実効長	1.5m
プラグ 径	4mmφ
ホック 径	7mmφ
重 量	40g
ESD管理値	$7.5 \times 10^5 \leq R_g < 9 \times 10^6 \Omega$ (着用状態)

■ 1MΩの抵抗入

4962772091531



ホーザン株式会社

<https://www.hozan.co.jp/>

MADE IN TAIWAN



ご使用上の注意

警告

1. 必ずアースしてご使用ください。
2. 静電気対策のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で管理してください。作業者の感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
3. 製品に活線が触れないように注意してください。感電のおそれがあります。

注意

1. リストバンドには、金属を使用しています。金属アレルギーにより、皮膚にかゆみやかぶれが生じる場合があります。異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
2. 必ず定期点検を実施し、性能が維持されているかを確認してください。

装着方法

- グラウンドに接続されているアースターミナルをご用意ください。
- 1 リストバンドの凸ホックが外側になるように手首に装着します。リストバンド内側が人体に触れるように、アジャスターで調整してください。
 - 2 カールコードの凹ホックをリストバンドの凸ホックに接続します。
 - 3 バナナプラグをアースターミナルのバナナジャックに接続します。グラウンドへ接続できない場合に限り、ワニグチクリップを使用します。
バナナプラグにワニグチクリップを取り付け、静電気に弱い機器へ接続して、機器と人体の電位差を作らないようにしてください。

お問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp