

HOZAN

製品情報

P-925-L

合格ゲージ (左手用)




ご使用方法


ストリッパーへの取付方法

1 右写真のようにストリッパーにかぶせます。


2 合格ゲージの下端からストリッパーの刃の根元が4mmくらいになるようにセットし、ハンドルを大きく開いても合格ゲージに当たらないことを確認してください。



このあたりを
奥まで押し込む



正しい取付方向




間違った取付方向

ご使用方法

芯線被覆ストリップゲージ

1 あらかじめ外装被覆をストリップしておきます。


2 ストリップしたい長さの目盛位置に芯線の先端を合わせます。目盛を真上から見て確認してください。



12mmに合わせる例

3 ハンドルを握りきったあと、少し緩めた状態でケーブルを真つすぐに保ったまま引き抜きます。

写真のように親指を添えるとストリップしやすく、1本だけでも、2本3本同時でもストリップできます。




ご使用方法

カットゲージ


あらかじめ少し長めに芯線ストリップした後、希望の長さにする場合や、長く剥きすぎたものを希望の長さにカットしたいときに使用します。

ハンドルを大きく開き、カットしたい長さの目盛に芯線被覆の端を合わせます。目盛を真上から見て確認してください。


取り付けたい器具に合わせて長さをカットできます。



10mmに合わせる例



ストリッパーへの取り付けがゆるくなった場合は、合格ゲージの右図の→ ←の位置をストリッパーの先端プライヤーなどで軽くはさんで調整してください。



このたびはホーザン P-925-L 合格ゲージ(左手用)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

本製品は、P-958 VVFストリッパー専用の補助ツールです。

電線に取り付ける器具によって、必要なストリップ長が異なることがあります。本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。

※試験の合格を保証するものではありません。

ホーザンWebサイト内「電気試験の虎」では、
電気工事士技能試験関連情報、候補問題演習動
画等を公開しています。

ご質問・お問い合わせもこちらからお願いします。

<https://www.hozan.co.jp/corp/pc/020/>



4962772069240



MADE IN JAPAN

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入
いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】