

# HOZAN

# F-155

## リストストラップ



4962772091555



ホーザン株式会社

<https://www.hozan.co.jp/>

MADE IN USA



PET

リサイクルマーク

### 仕様

コード全長	3.0m
コード実効長	1.5m
プラグ径	4mmφ
フック径	7mmφ
重量	65g
ESD管理値	$7.5 \times 10^5 \leq R_g < 9 \times 10^9 \Omega$ (着用状態)

■ 1MΩの抵抗入

## ご使用上の注意

### 警告

1. 必ずアースしてご使用ください。
2. 静電気対策のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で管理してください。作業者の感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
3. 製品に活線が触れないように注意してください。感電のおそれがあります。

### 注意

必ず定期点検を実施し、性能が維持されているかを確認してください。

## 装着方法

- グラウンドに接続されているアースターミナルをご用意ください。
- 1 リストバンドの凸ホックが外側になるように手首に装着します。アジャスターのくぼみがある方のバンドを抜き差しして、リストバンド内側が人体に触れるように調整してください。
  - 2 カールコードの凹ホックをリストバンドの凸ホックに接続します。
  - 3 バナナプラグをアースターミナルのバナナジャックに接続します。グラウンドへ接続できない場合に限り、ワニグチクリップを使用します。バナナプラグにワニグチクリップを取り付け、静電気に弱い機器へ接続して、機器と人体の電位差を作らないようにしてください。

## お問い合わせ

**ホーザン テクニカルホットライン**

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp